Tuya 智能生活 安卓_WiFi 門窗传感器安裝步驟



1.開啟手機 Wi-Fi 和藍牙,關閉手機 4G5G 行動通信。(完成設定後再開啟)
2.按住重置鍵直至指示燈狀態呈藍燈閃爍。
3.開啟 Tuya 智能生活 APP。
4.添加設備→選擇『傳感』→選擇『門磁(Wi-Fi)』。
5.連接 2.4GWiFi。
6.選擇『熱點配網(兼容模式)』。
7.到手機設定的 WIFI 裡,連接設備熱點『SmartLife-***』
8.等待設備添加完成,即可使用設備。

訊連貿易有限公司所有 www.bd-club.tw

Facebook 索取優惠折扣: <u>https://www.facebook.com/xy66606789</u> Instagram 索取優惠折扣: <u>https://www.instagram.com/xy66606789/</u>

LINE 好友:@xy6789。(訊億商城)



1.請下載 tuya 智能 APP



2.掃描 QR 觀看 tuya 智能生活註冊教學



第一步:開啟手機 Wi-Fi 和藍牙, 關閉手機 4G5G 行動通信。



第二步:開啟後背蓋子,裝上兩顆 AAA 電池, 傳感器即可通電。



第三步:按住重置鈕,直至藍燈閃爍。



https://www.youtube.com/watch?v=LnLQZNicSKc

第四步:開啟 Tuya Smart App。



第五步:點擊『添加設備』·

第六步: 點擊列表『傳感』。



第七步:點擊『門磁 (wi-fi)』。





第八步: 連接 Wi-Fi, 點擊『下一步』。

Wi-Fi 快捷



第九步:選擇『Wi-Fi快捷』。



第十步:選擇『熱點配網 (兼容模式)』·



第十一步: 確認傳感器重置完成, 點擊『下一步』。



第十二步:連接傳感器的熱點,點擊『去連接』[。]

	← Wi-Fi	:
熱點『Smart	Wi-Fi	
Life-***』	可用網路	
	SmartLife- 已連線 (無網際網路存取)	(
	AC2900_24G 已儲存,已加密 (正常品質)	
	CHT10-2 已儲存,已加密 (可用)	
	10-2_A950RG 已儲存,已加密 (無網際網路存取)	(î)
	HP-Print-45-LaserJet M12 已儲存 (無網際網路存取)	লি
	10-2_A950RG_5G 已加密 (可使用 WPS)	
	AC2900_2G_Guest 已加密	<u></u>
	AC2900_58G 已加密 (可使用 WPS)	(i)
	ac88u_2G 已加密 (可使用 WPS)	
	Repeater_86059C 已加密	市集
第十三	步: 手機設定 WiFi,	連接傳感器

熱點『Smart Life-***』。



第十四步:等待連接...



添加成功





第十五步: 傳感器添加成功, 點擊 『完成』[。]

開啟手機 4G5G 行動通信。



第十六步:點擊『Door Sensor』·



第十七步:進入傳感器。



第十八步: 傳感器開啟狀態。



第十九步: 傳感器關閉狀態。



第二十步:點擊『History』。



第二十一步: 傳感器開啟、關閉的歷史記錄。



第二十二步:點擊『Door NOTICE』。



第二十三步:開啟『close alarm』關門警報 開啟『open alaem』開門警報, 選擇完成點擊『Done』完成。



第二十四步: 傳感器電池狀態。

		筆形圖標
÷	Door Sensor 🗾 🧹	
	Door Sensor Open	
History	NOTICE BatteryFull	

第二十五步:點擊『筆形圖標』。



第二十六步:更多設定。



第二十七步:點擊『添加共用』。

<	添	加共用				
Door Sensor						
分享給 Tuy	va Smart 賬號		>			
分享給其他	达人		1人			
反信	郵箱		••• 更多			
	\triangleleft	0	00			

第二十八步:選擇分享賬號,分享方式。

更多使用技巧:可以参考 YT 分享影片,記得(按讚)(訂閱)(開啟小鈴鐺) https://www.youtube.com/channel/UCZqzyUQ7iEzUNhq nzCjLZA